Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
الإكسسوارات



WDLink | 22 خاصية

قارئ باركود W-Dlink سلكي 1D & 2D WD9300

مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
LECT_COD_WDLINK_9300	جديد	الإكسسوارات

الخصائص

مرجع الصانع	WD9300
العلامة	WDLink
الطراز	WD9300
النوع	قارئ باركود 2D مكتبي، بدون استعمال اليدين (كشف تلقائي بالأشعة تحت الحمراء)
الواجهة	USB
التركيب	التوصيل والتشغيل (Plug and Play)، بدون برنامج أو برنامج تشغيل
الأنظمة المتوافقة	Windows XP/7/8/10، Mac OS، Linux

القراءة

المستشعر	CMOS 640 x 480 بكسل
الدقة	≥ 4 mil
الإضاءة	مصباح LED أحمر مساعد
مجال الرؤية	39° (H) x 29° (V)
زوايا القراءة	لف 360°، ميل ±65°، انعراج ±65°
سرعة القراءة	1800 قراءة/ثانية
تباين الطباعة	20 %
معدل الخطأ	≤ 1/2 000 000

القراءة (تابع)

الوسائط المقروءة	الورق، غشاء رقيق (1D)، الهاتف المحمول، الشاشة المسطحة
مقاومة الضوء المحيط	من 0 إلى 100 000 lux
المؤشرات	صفارة، LED

رموز الباركود

الرموز 1D	Code 32، Code 39، Codabar، Pharmaceutical (PARAF)، NEC 2 of 5، Interleaved 2 of 5، Straight 2 of 5، Code 93، Straight 2 of 5 IATA، Industrial، Code 128، Code 11، Matrix 2 of 5، UPC-E، UPC-A، GS1-128، MSI، EAN/JAN- 13، EAN/JAN-8، GS1 DataBar (Omnidirectional، Limited، Expanded)، China Post، Korea Post (Hong Kong 2 of 5)،
الرموز 2D	GS1، Micro PDF417، PDF417، Composite، QR Code، Data، Matrix، MaxiCode، Aztec، Han Xin، DotCode، Codablock

التغذية الكهربائية

الجهد	5 V CC
التيار	التشغيل 320 mA، الاستعداد 235 mA، بدء التشغيل 315 mA

الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.