

Copieur multifonction Konica Minolta bizhub 308, A3 noir et blanc, 30 ppm

Marque : Konica Minolta | Référence : COPI_O_BH_308_NOIR

Caractéristiques

Référence constructeur	bizhub 308
Marque	Konica Minolta
Modèle	bizhub 308
Type	Multifonction A3 noir et blanc (copie, impression, numérisation, fax en option)
Vitesse	Jusqu'à 30 pages par minute

Système

Mémoire système (standard / max.)	2048 Mo / 4096 Mo
Disque dur	250 Go (standard)
Interfaces	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (en option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBEUI, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Consommation	220-240 V / 50/60 Hz, moins de 1,58 kW (système)
Dimensions (L x P x H)	615 x 725 x 779 mm (sans options)
Poids	Environ 76,5 kg (sans options)

Papier

Chargeur de documents (option)	Jusqu'à 100 originaux, A6 à A3, 35 à 163 g/m ²
Formats imprimables	A6 à SRA3, formats personnalisés, bannière max. 1200 x 297 mm
Grammage	52 à 300 g/m ²
Capacité d'entrée (standard / max.)	1150 feuilles / 6650 feuilles
Bacs standard	1 x 500 feuilles A5-A3 et 1 x 500 feuilles A5-SRA3 (52-256 g/m ²)
Bypass	150 feuilles, A6 à SRA3, 60 à 300 g/m ²
Recto verso automatique	A5 à SRA3, 52 à 256 g/m ²
Capacité de sortie (standard / option)	250 feuilles max. / 3300 feuilles max.

Volumes et consommables

Volume mensuel	Recommandé 10 000 pages, max. 150 000 pages
Durée de vie du toner	Jusqu'à 24 000 pages
Durée de vie unité d'imagerie	Jusqu'à 150 000 / 600 000 pages (tambour / développeur)

Impression et numérisation

Résolution d'impression	1800 x 600 ppp ; 1200 x 1200 ppp
Langages	PCL 6 (XL 3.0), PCL 5, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service, PageScope Mobile
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 160 ipm (avec chargeur en option)

Résolution de numérisation	600 x 600 ppp max.
Formats de fichiers	JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF chiffré, XPS, XPS compact, PPTX

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.